

## Bahco - 808050P - PRODUCTO

Destornillador a carraca con portapuntas de 1/4" y mango tipo pistola de 135 mm. Destornillador con carraca con portapuntas y mango tipo pistola

Características:

- Largo: 285 mm.
- Ancho: 50 mm.
- Altura: 45 mm.

Destornillador con carraca con portapuntas y mango tipo pistola para puntas de 1/4 y velocidades de trabajo elevadas.|Mango tri-componente acabado texturizado que proporciona el máximo par de apriete con el mínimo esfuerzo.|El mango gira y se bloquea a 30º para aplicar un par de apriete más elevado, cuando sea necesario.|Esto es especialmente importante en zonas de trabajo donde hay poco espacio para que el operario pueda girar el destornillador y la mano.|Se bloquea a 180º para un uso normal.|Los destornilladores a carraca con 48 dientes permiten trabajar con suavidad y con el mínimo arco de giro para llegar al siguiente diente del trinquete.|Movimiento suave de la carraca y mecanismo de trinquete de tres posiciones: hacia delante, al revés y siguiente diente neutral del trinquete.|La varilla metálica asegura la punta en el destornillador y facilita el cambio de punta. Varilla de acero inoxidable.|Varilla estriada que aporta un agarre firme y un buen control de los dedos para un giro más rápido.|Compartimento para almacenar puntas intercambiables con botón de liberación para acceder rápidamente a ellas.|Compartimento deslizante para almacenar 6 puntas diferentes de forma cómoda y segura: PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2 y 4,5 y 5,5 ranuradas.|En caja de cartón con agujero para colgar.|Par de apriete excelente con el mínimo esfuerzo gracias al mango texturizado tri-componente.|Par de apriete adicional si se gira el mango para obtener una empuñadura tipo pistola.|La carraca gira con suavidad tanto hacia la izquierda como hacia la derecha.|Con posición de bloqueo de la varilla.|Cartucho cómodo en el mango en el que caben seis puntas (PH1-PH2-PZ1-PZ2 y 4,5 y 5,5 ranuradas).|El mango incorpora un anillo para cambiar de dirección fácilmente con una mano.|Portapuntas magnético

